

Signalisation de chantier

Feux tricolores de chantier

Jeu de 2 feux tricolores

Il est le premier feu tricolore à décompte de temps lancé sur le marché. Et reste le feu ayant la plus grande autonomie.

N° 1 des ventes.

Le jeu de feux tricolores de chantier comprend deux mâts, deux caissons et une télécommande de programmation. Chaque mât est composé de trois optiques Ø 210/80 leds haute intensité lumineuse et basse consommation (une rouge et deux jaunes).

Les informations de cycle, de programmation et de contrôle sont affichées sur un écran LCD rétro éclairé. La programmation est effectuée par une liaison infrarouge grâce à un boîtier de synchronisation (télécommande).

Le temps d'attente est indiqué en minutes et secondes sur un afficheur à leds lisible à 40 mètres.

Cette information rassure les usagers et réduit les franchissements intempestifs.

Le caisson porte batterie du feu est en forme de brouette avec un couvercle en plastique ABS.

Le mât télescopique se déploie de 1.55 m à 2.50 m.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Alternat, tournant ou carrefour. 2, 3 ou 4 feux.
Alimentation	Batterie en 12 Volts ou Alimentation 230/12 Volts. Prévoir une alimentation par feu.
Autonomie – Consommation	1 mois avec batterie 12V 100A/h ou 2 mois avec batterie 12V 200 A/h.
Indice de protection	Protection des sources lumineuses et de l'électronique de commande : IP 56.
Encombrement (L x l x h)	H: Mât fermé 1.55m – ouvert 2.50m / L : 548mm / l : 960mm
Poids	85 Kg (hors batteries) pour le jeu de 2 feux.
Options	Radars de détection de véhicule ou de régulation. Télécommande. Radio.

PRODUITS ASSOCIÉS



Batterie 12V 200A/h Batterie 12V 100A/h Alimentation 230/12V Chargeur 12V 25A 300W Chargeur 12V 10A 120W Cage antivol